

USB nabíječka baterií AA a AAA

BH-908U | 8 nezávislých slotů

Český návod k použití

Pouze pro dobíjecí články Ni-MH a Ni-Cd, AA nebo AAA, 1,2 V.

Nenabíjejte jednorázové baterie. Před použitím si přečtěte celý návod včetně bezpečnostních pokynů na straně 2.

1. K čemu je nabíječka určena

Nabíječka umožňuje samostatně nabíjet 1 až 8 kompatibilních akumulátorů. Jednotlivé sloty pracují nezávisle, není tedy nutné vkládat baterie v párech. Každý slot má vlastní červenou kontrolku nabíjení.

Napájení je z USB zdroje 5 V DC. Doporučená proudová zatížitelnost zdroje je alespoň 2 A. K připojení slouží Micro USB; součástí dodávky je kabel USB-A / Micro USB o délce 50 cm.

2. Postup nabíjení

1. Připojte napájení. Přiloženým kabelem propojte nabíječku s vhodným USB adaptérem nebo powerbankou. Bez vložených baterií kontrolka nesvítí.

2. Vložte akumulátory. Použijte dobíjecí články AA nebo AAA typu Ni-MH či Ni-Cd s jmenovitým napětím 1,2 V. Respektujte označení pólů + a – v každém slotu a zkontrolujte kontakt se svorkami.

3. Zkontrolujte kontrolky. Červeně svítící LED příslušného slotu znamená, že probíhá nabíjení. Při obráceném vložení článku se podle originálního návodu nabíjení nespustí a kontrolka nesvítí.

4. Vyjměte nabité články. Po dokončení nabíjení příslušná červená kontrolka zhasne. Nabité články včas vyjměte.

5. Odpojte nabíječku. Po skončení nabíjení odpojte USB napájení a nabíječku uložte na suché, bezpečné místo. Kabel vytahujte za konektor, nikoli za vodič.

Zhasnutí LED neznamena úplné odpojení článku.

Originální návod uvádí, že i po zhasnutí kontrolky může pokračovat malý pulzní nabíjecí proud.

Při dlouhém ponechání v nabíječce se proto může baterie zahřívat. Nabité články nenechávejte v zapojené nabíječce zbytečně dlouho.

3. Pokud kontrolka nesvítí nebo rychle zhasne

Zkontrolujte napájení, správnou polaritu, kontakt svorek a použitý typ článku. Zhasnutá LED sama o sobě nemusí znamenat plné nabití. Výrobce uvádí určení pro vysokokapacitní články; u Ni-Cd článků s nízkou kapacitou se kontrolka nemusí rozsvítit nebo může rychle zhasnout. Konkrétní minimální kapacitu originální návod neudává.

Bezpečnost a technické údaje

BH-908U | Pokyny pro používání a skladování

4. Bezpečnostní pokyny

- **Nenabíjejte jednorázové alkalické ani zinko-uhlíkové baterie 1,5 V.** Nabíječka je určena pouze pro uvedené Ni-MH a Ni-Cd akumulátory; není určena pro Li-ion ani Li-Pol články.
- Při jednom nabíjení nekombinujte různé typy baterií. Dodržujte také pokyny výrobce akumulátorů.
- Používejte pouze v interiéru, na dobře větraném místě při teplotě 0 až 35 °C. Chraňte před vlhkostí a zdroji tepla; nezakrývejte větrací otvory.
- **Nenechávejte nabíječku a baterie během provozu bez dozoru.** Děti ji smějí používat pouze pod dohledem dospělé osoby. Mimo používání ji uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nabíječku nerozebírejte, neupravujte a nepoužívejte k jinému účelu. Nesprávné použití může poškodit zařízení a představovat riziko úrazu elektrickým proudem.
- Po skončení nabíjení odpojte napájení. Při připojování a odpojování držte USB konektor, netahejte za kabel.
- Nevkládejte poškozené, deformované nebo vytékající články.

5. Technické parametry

Model	BH-908U
Počet slotů	8, nezávislé nabíjení 1 až 8 článků
Podporované články	AA / AAA, Ni-MH / Ni-Cd, jmenovité napětí 1,2 V
Vstup podle návodu	5 V DC / 2 A
Výstup podle návodu	1,2 V DC; 300 mA × 8
Kontrolka každého slotu	Červená svítí: nabíjení; zhasne: nabíjení dokončeno
Napájecí konektor a kabel	Micro USB; příložený kabel USB-A / Micro USB, 50 cm
Provozní podmínky	0 až 35 °C; relativní vlhkost nejvýše 95 %
Skladovací podmínky	–25 až +60 °C; relativní vlhkost nejvýše 85 %
Barva	Černá

Zpracováno podle dodaného anglického návodu „8-slots USB Charger“, model BH-908U, strany 1 až 4 (tisk 2020). Údaj o Micro USB a délce kabelu 50 cm doplněn podle potvrzení HWKITCHEN. Upozornění na Li-ion/Li-Pol a poškozené články doplněno pro srozumitelné vymezení bezpečného použití.

Údaje 1,2 V a 300 mA × 8 jsou převzaty z originálního návodu; nejde o výsledky měření. Výrobce v originálu upozorňuje, že specifikace a vyobrazení se mohou změnit.